

Paso 1

Ingresar al navegador (Mozilla, Chrome, Internet Explorer) y colocar la siguiente dirección web: 192.168.1.1



Paso Z

Ingresar a la configuración del Router. Usuario: admin Contraseña: admin

B593s-516 ×			<u> </u>	- 0 8
← → C 🗋 192.168.1	.1			☆ 🗣 🔳
	COPACO	Atención al cliente 0800 11 4000	2 🖻 🖓 🗇 🕹	
0			Smart Device Simple World	c
		Г	Nombre de usuario: admin Contraseña: ?	
			ICIOMA: Espano (vegenosa) ICIOMA: Espano (v	
			Iniciar sesión Cancelar	

Paso 3

Una vez dentro de la configuración del Router, seleccione la pestaña VOIP

C 192.1	168.1.1/html/management/account.asp	initpwd=yes	☆ 9 ≡
	COPACO Atemción al cilian Bisto 11 4000	Español (Argentina) ▼ Ayuda Cerrar sesión ⊠ Tilli ⊕ 奈	İ
	Inicio Internet LA	N Wi-Fi Seguridad Servicios VolP <mark>Sistema</mark>	
	Smo		
	Mantenimiento	Cambio de contraccão	
	Cambio de contraseña		
	Fecha y hora	Se recomienda cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión en el sistema.	
	Diagnóstico	Nota: Recuerde su contraseña. Si la olvida, presione el botón Restablecer del router para restablecer la confirmación da Maxima.	
	Logs	componetori de reviso.	
	Notificación del sistema	Su contraseña no ha sido cambiada. Para proteger su cuenta, cambie la contraseña predeterminada lo antes posible. Haga clic aquí si ya no desea recibir estos recordatorios.	-
	Configuración de TR-069		
	Ajustes antena	La nueva contraseña debe estar compuesta por la siguiente combinación de al menos dos tipos de caracteres: letras en mayúscula, letras en minúscula, números, caracteres especiales (~\@#\$%\4*()- _=~\@D=^,<>?().	
		Cambio de contracción	



Paso 4

Seleccionar la opción: Cuenta SIP

C 192.168.1.1/ntmi/status/voipinto.as	sp	52 M
	nción al cliente 800 17 4000	Español (Argentina) 🔹 Ayuda Cerrar sesión
Inicio Interne	et LAN Wi-Fi Seguridad	Servicios VolP Sistema
	Smart Device Simple	World LTE Broadband Center
Información de VolP		
Servidor SIP	Información de VoIP	
Cuenta SIP	This page displays the Tel	ephone Port, SIP Account, Registration Status and Call Status.
Marcación rápida		
SIP avanzado	Información de V	
Voz avanzada	Cuenta Sir	Earston des religions

Paso 5

En Cuenta SIP seleccionar la opción de Agregar. A continuación en Settings completar los siguientes campos: SIP Account: Numero de línea IP, User Name: Numero de línea IP, Password: La contraseña secreta.

C 192.16	58.1.1/html/voip/sipbasic.asp				Ś
	Cuenta SIP Marcación rápida SIP avanzado	En esta página, se pueden configurar hasta dos cuentas SIP. Prevía configuración, asegúrese de que el senidor de registro esté configurado conectamente. Notas La cuenta SIP, el nombro de usuaño y la contraseña deben coincidir con los del senidor de registro. De lo contrario, no se podrá realizar el registro.			
	Voz avanzada	Cuentas SIP			
	Códec avanzado			Agregar Eliminar todo	
		SIP Account	User Name	Operation	
Ejemplo		Settings			
SIP Acco	unt: 595212375685	SIP Account	máximo)	* (31 dígitos o caracteres como	
User Na	me: 595212375685	UserName:		* (127 caracteres como máximo)	
Passwor	d: chj34o5k	Password.		* (127 caracteres como máximo)	

Al cargar los datos solicitados, seleccionar la opción Enviar.